



### EMBARGO DATE

15. Juli 2021

### PRODUCT NAME / LISTING TITLE

Elgato Wave XLR – Mikro-Interface, XLR/USB-C, Anti-Clipping, Vorverstärkung mit 75 dB, Phantomspeisung, direktes Monitoring, Stummschalten durch Berührung, Wave Link-App für digitales Mixing

### MSRP

€169,99

### MARKETING ASSETS

<https://corsair.sharefile.com/f/fo5b4e44-5f64-4a50-a2e7-ed11eadce952>

### PRODUCT DESCRIPTION

#### LONG:

Wave XLR vereint mehrere Geräte in sich und bietet Funktionen, die du bei normalen Audioschnittstellen nicht findest: die spezielle Clippguard-Technologie gegen Verzerrung, kapazitive Mute-Taste und Integration mit maßgeschneiderter Wave Link-Mixing-Software. Mit ultra-rauscharmer Verstärkung um bis zu 75 dB bist du selbst mit einem notorisch unempfindlichen Mikrofon laut und deutlich zu hören. 48 Volt Phantomspeisung haucht Kondensatormikrofonen Leben ein und zwei ein-/ausschaltbare Low-cut-Filter entfernen niedrige Frequenzen bei nahen und fernen Mikrofonpositionen. Du kannst sogar Frontplatte und Drehregler austauschen. Wave XLR – ein kompaktes USB-Interface, die deinem Mikro Superkräfte verleiht.

#### MEDIUM:

Wave XLR ist ein kompaktes USB-Interface, die deinem Mikro Superkräfte verleiht – mit Funktionen, die du bei normalen Audioschnittstellen nicht findest: die spezielle Clippguard-Technologie gegen Verzerrung, kapazitive Mute-Taste und direkte Integration mit maßgeschneiderter Wave Link-Mixing-Software. Du kannst sogar Frontplatte und Drehregler austauschen.

#### SHORT:

Wave XLR ist ein kompaktes USB-Interface, die deinem Mikro Superkräfte verleiht – mit spezieller Anti-Verzerrungs-Technologie, austauschbaren Designelementen und Integration mit maßgeschneiderter Mixing-Software.



# WAVE XLR

## MIKROFON-INTERFACE & DIGITALE MIXING-LÖSUNG

### FEATURES

- Erstklassige XLR-zu-USB-C-Verbindung
- Mische mit der Wave Link-App dein Wave XLR mit mehreren Audioquellen und erstelle zwei unabhängige Mixe
- Spezielle Clippguard-Technologie verhindert Mikrofonverzerrung
- Ultra-rauscharme Verstärkung um bis zu 75 dB für wenig empfindliche Mikrofone
- 48 V Phantomspeisung für den Betrieb von Kondensatormikrofonen
- Schaltbare Low-Cut-Filter entfernen tieffrequente Störgeräusche
- Hochleistungsfähiger 3,5 mm Kopfhörerausgang für klares, latenzfreies Monitoring
- Kapazitive Taste schaltet das Mikrofon bei der kleinsten Berührung stumm
- Multifunktionaler Drehregler für Mikrofonverstärkung, Kopfhörerlautstärke und Mikro/PC-Mix
- Frontplatte und Einstellrad sind für unterschiedliche Designs austauschbar

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Frequenzgang: 20 Hz–20 kHz
- Dynamikumfang: 100 dB (120 dB mit Clippguard)
- Äquivalentes Eingangsrauschen (EIN): -130 dBV bei 60 dB Verstärkung
- Verstärkungsbereich: 0–75 dB
- Phantomspeisung: 48 VDC, 7 mA
- Maximaler Eingangspegel: 10 V bei 0 dB Verstärkung (mit Clippguard)
- Maximaler Ausgangspegel: 77 mW
- Auflösung: 24 Bit
- Samplerate: 48/96 kHz
- Schnittstelle: USB-C

### SYSTEM REQUIREMENTS

- Windows 10 (64 Bit)
- macOS 10.15 oder neuer
- USB 3.0 oder höher



# WAVE XLR

## MIKROFON-INTERFACE & DIGITALE MIXING-LÖSUNG



### BOX CONTENTS

Wave XLR, USB-C-Kabel, Kurzanleitung

### PRODUCT DIMENSIONS

3,47 x 4,63 x 3,31 in / 88 x 118 x 84 mm (Tiefe x Breite x Höhe)

### PRODUCT WEIGHT

0,66 lb / 300 g

### PACKAGING DIMENSIONS

7,52 x 6,10 x 3,74 in / 191 x 155 x 95 mm (Tiefe x Breite x Höhe)

### PACKAGING WEIGHT

1,61 lb / 730 g

### MASTER PACK QUANTITY

16

### MASTER PACK DIMENSIONS

16,10 x 13,23 x 16,93 in / 409 x 336 x 430 mm (Tiefe x Breite x Höhe)

### MASTER PACK SHIPPING WEIGHT

NW: 25,79 lb / 11,70 kg | GW: 29,32 lb / 13,30 kg

### PALLET QUANTITY

256

### WARRANTY

2 Jahre

### HARMONIZED TARIFF CODE

8518.40.2000

### COUNTRY OF ORIGIN

CHINA

### PART NUMBER | UPC | EAN

Part number: 10MAG9901 | UPC: 840006642886 | EAN: 0840006642886